

Desorientierten-Fürsorge-System DFS

The logo for SE|CARE, featuring the letters 'SE' in red, a vertical bar, and 'CARE' in blue, all set against a red gradient background bar.


SE|CARE

Bedienungsanleitung


Transponderadministration

bis SW-Stand 2.071

Um Transponder des Desorientierten-Fürsorge-Systems im SECARE-System einem Bewohner oder einer Person des Pflegebetriebs oder der Verwaltung zuzuweisen, muss das **Konfigurationsmenü** in der SECARE-Zentrale oder im DB-Client geöffnet werden. Dann im Drop-Down Menü **den Punkt „Personen“ auswählen**.



Es öffnet sich dieses Fenster:



Auf der linken Seite werden die bereits bestehenden Personendatensätze angezeigt. Die Auflistung erfolgt alphabetisch.

1) Einen neuen Personendatensatz erstellen: Zuerst eine neue Zeile wählen!

The screenshot shows the 'Personendaten' window. On the left, a list of existing entries is shown with columns 'Name' and 'Stammnr.'. The entries are: 1. Musterfrau, Anna; 2. Musterfrau, Gabriele; 3. Mustermann, Hugo; 4. Mustermann, Josef. Row 5 is highlighted in blue, indicating it is the selected row for a new entry. On the right, the 'Stammdaten' tab is active, showing fields for Name, Vorname, Station, Zimmer, Info 1, Info 2, Gruppe, and Zone. The 'Gruppe' field is set to '001. Beschluss - STV' and the 'Zone' field is set to '001'.

Dann

The screenshot shows the 'Personendaten' window with the new entry 'Testbewohner, Gerhard' entered in row 5. The 'Name' field is 'Testbewohner' and the 'Vorname' field is 'Gerhard'. The 'Gruppe' field is set to '001. Beschluss - STV'. The 'Zone' field is set to '001'. The 'Stammnr.' field is set to '0'. The 'Info 1' and 'Info 2' fields are empty. The 'Station' and 'Zimmer' fields are also empty. The 'Gruppe' dropdown menu is open, showing a list of options: 001. Beschluss - STV, 002. Personal, 003. Reinigungspersonal, 004. Meldung, 005. Haustechnik, 006. Generalschlüssel, 007, 008, 009, 010. The 'Gruppe' field is highlighted in blue.

Name und ggf.
Vorname eintragen

UND

Die passende
Gruppe wählen

Dann


The screenshot shows the 'Personendaten' window with the new entry 'Testbewohner, Gerhard' entered in row 5. The 'Name' field is 'Testbewohner' and the 'Vorname' field is 'Gerhard'. The 'Gruppe' field is set to '001. Beschluss - STV'. The 'Zone' field is set to '001'. The 'Stammnr.' field is set to '0'. The 'Info 1' and 'Info 2' fields are empty. The 'Station' and 'Zimmer' fields are also empty. The 'Gruppe' dropdown menu is open, showing a list of options: 001. Beschluss - STV, 002. Personal, 003. Reinigungspersonal, 004. Meldung, 005. Haustechnik, 006. Generalschlüssel, 007, 008, 009, 010. The 'Gruppe' field is highlighted in blue.

Zur Übernahme der Personendaten auf die
nächste freie Zeile klicken!

Dann

2) Einer Person einen zusätzlichen / neuen Transponder zuweisen


Den Personendatensatz auswählen, DANACH auf den Reiter „Identifikation“ klicken



The screenshot shows the 'Personendaten' window. On the left, a list of names is displayed, with 'Testbewohner, Gerhard' selected and highlighted with a red box. On the right, the 'Identifikation' tab is active, also highlighted with a red box. The tab contains fields for Name (Testbewohner), Vorname (Gerhard), Station, Zimmer, Info 1, Info 2, Gruppe (001. Beschluss - STV), and Zone (001). Buttons for OK, Abbrechen, Löschen, and Transponderliste are at the bottom.

Dann

Die logische ID / Nummer(n) der vorgesehenen Transponder in die weißen Felder eintragen



The screenshot shows the 'Personendaten' window with the 'Identifikation' tab active. The 'Testbewohner, Gerhard' entry is selected in the list on the left. The 'Identifikation' tab contains fields for Personenschlüssel (5), Schlüsselprofil, Zutrittsprofil, and a grid of Transponder fields. The '12' is entered in the first Transponder field, which is highlighted with a red box. Buttons for OK, Abbrechen, Löschen, and Transponderliste are at the bottom.

Zum Abschluss „OK“ drücken, damit sind die Daten gesichert und sofort aktiv

Nutzen Sie unsere dreißigjährige Erfahrung im Bereich Lichtruf, Desorientierten-Fürsorge-Systeme DFS und Zutrittskontrolle. Durch unsere Expertise im Bereich der Sicherheitstechnik bieten wir ihnen die erforderliche Qualifikation für die Installation der Systeme in ihrem Haus!

The logo for SECARE, featuring the word "SECARE" in a bold, sans-serif font. The "SE" is in red, and the "CARE" is in grey. A vertical line separates the "SE" and "CARE" parts. The logo is positioned on the left side of a horizontal bar that has a red-to-white gradient.

SECARE GmbH
Gerhard Pfünder
Vertrieb

Tel: 0881-4178901
Mobil: 0176-19499-194
gerhard.pfuender@secare.eu
info@secare.eu
www.secare.eu